

感应电动机 Induction Motors

6W

□60mm



规格Specs 连续额定Cont. Rated

型号Model · 类型Type 导线型 Lead Wire Type		输出功率 Output Power W	电压 Voltage V	频率 Frequency Hz	电流 Current A	启动转矩 Starting Torque mN.m	额定转矩 Rated Torque mN.m	额定转速 Rated Speed r/min	电容器容量 Capacitor μ F
齿轮轴型 Pinion Shaft	圆轴型 Round Shaft								
2IK6GN-AJ	2IK6A-AJ	6	1ph100	50	0.240	55	48	1200	3.5
				60	0.250	50	40	1450	
2IK6GN-EJ	2IK6A-EJ	6	1ph110	60	0.160	40	40	1450	2
					0.180				
2IK6GN-CE	2IK6A-CE	6	1ph220	50	0.130	50	48	1200	0.8
					0.110		40		
				1ph230	60	0.140	55	40	
2IK6GN-HE	2IK6A-HE	6	1ph230	60	0.120	55	40	1450	-
2IK6GN-S	2IK6A-S	6	3ph220	50	0.076	85	48	1200	-
				60	0.065	70	40	1450	

- 电动机铭牌上的型号并无表示电容器种类的 (J , E) 记号。
With the name on record on the motor nameplate, there is no capacitor types(J, E) marked.
- 各种安全规格以电动机铭牌上的型号取得认证。
When the motor is approved under various safety standards, the model name on the nameplate is the approved model name.

种类/Type

电动机/Motor

机 型 Type	型 号Model	
	齿轮轴型 Pinion Shaft	圆轴型 Round Shaft
导线型 Lead Wire Type	2IK6GN-AJ	2IK6A-AJ
	2IK6GN-EJ	2IK6A-EJ
	2IK6GN-CE	2IK6A-CE
	2IK6GN-HE	2IK6A-HE
	2IK6GN-S	2IK6A-S

平行轴减速器(另售)/
Parallel Shaft Gearhead (Sold Separately)

减速器种类 Gearhead Type	减速器型号 Gearhead Model	减速比 Gear Ratio
长寿命·低噪音 Long Life · Low Noise	2GN□K	3、3.6、5、6、7.5、9、12.5、15、18、25、30、36、50、60、75、90、100、120、150、180、200
	2GN10XK (中间减速器Decimal gearhead)	

- 减速器型号的□中为减速比的数值
Enter the gear ratio in the box (□) within the model name